ATS1115A-N

Advisor Advanced Bedienteil 2x16 Zeichen LCD mit integriertem Kartenleser

Abgesetzte Schalteinrichtungen

Das ATS1115A-N Bedienteil ist Teil einer Familie von abgesetzten Schalteinrichtungen des Advisor Advanced Sicherheitssystems. Die Bedienteil-Familie besteht aus einer Reihe von LCD-Bedienteilen und berührungslosen Kartenlesern, welche in unterschiedlichen Umgebungsbedingungen im Innen- und Außenbereich genutzt werden können. Das ATS1115A-N Bedienteil kann für die Konfiguration und Verwaltung des Systems verwendet werden sowie auch für das Öffnen von Türen und der Scharf/Unscharfschaltung des Systems. Das Bedienteil zeigt auf einfache Art den jeweiligen Zustand des Systems an und verfügt über visuelle und akustische Anzeigen.

Produktübersicht

Das ATS1115A-N Bedienteil ist mit einem modernen und ergonomischen Design ausgestattet und verfügt über eine klar-lesbarer 2 x 16 Zeichen LCD-Display für die Zustandsanzeige bei Betrieb, Programmierung, Alarm oder bei Zutrittsfunktionen. Der Betrachtungswinkel für die Displayanzeige sowie die Summerlautstärke kann über mittels der Bedienteiltasten eingestellt werden. Vier Pfeiltasten ermöglichen eine einfache Navigation bei der Bedienung oder Programmierung des Systems, 6 zusätzliche Funktionstasten vervollständigen die benutzerfreundliche Handhabung der Bedienung.

Integrierter Kartenleser

Das ATS1115A-N verfügt über einen integrierten Chipkartenleser. Der ATS1115A-N kann zum Scharfschalten / Unscharfschalten mit der PIN oder der Karte oder einer Kombination aus beiden verwendet werden, um höhere Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Es ist hilfreich, die Technik des mehrfachen Vorhaltens der Karte einzusetzen, über die die Advisor Advanced verfügt. Ein Benutzer kann das System durch 3-maliges Vorhalten einer Karte innerhalb von 10 Sekunden scharfschalten. Durch einmaliges Vorhalten der Karte kann ein Türöffner betätigt werden, bei zweimaligen vorhalten kann die Tür entriegelt verbleiben, um weiteren Personen den Zutritt zu ermöglichen, bei 3-maligen Vorhalten der Karte kann die Tür wieder verriegelt werden.

Anzeigen

Vier Status-LEDs informieren den Benutzer durchgängig über Betriebszustände wie Netzspannung, Störungen, Zutrittsfunktionen und Alarmbedingungen.
Grün - Die Netzanzeige-LED signalisiert das Vorhandensein der Netzspannung.
Gelb - Die Störungs-LED wird bei Auftreten einer Systemstörung aktiviert.
Blau - Die Zutritts-LED blinkt sobald ein Zutritt an diesem Bedienteil gewährt wurde.
Rot - Die Alarm-LED leuchtet bei Auftreten einer System-Sabotagebedingung oder sobald ein dem Bedienteil zugewiesener



Einzelheiten

- 2 x 16 Zeichen LCD-Anzeige
- Summerlautstärke durch Benutzer einstellbar
- LCD-Kontrast durch Benutzer einstellbar
- Zustandsanzeige S/U für 16 Bereiche
- Anzeige für Türfreigabe
- Integrierter Smart Card Proximity Leser
- VdS-Anerkennung G 120004

Bereich sich im Alarmzustand befindet.
Das Bedienteil kann den Bereichszustand für bis zu 16 Bereiche mittels der 16 LED-Anzeigen auf der Bedienteilunterseite anzeigen, während die LCD-Anzeige Details im Alarmfall oder vorprogrammierten Texte darstellt.
Der Bereichszustand wird mittels der 16 Bereichs-LEDs dargestellt und ist sichtbar wenn die Bedienteilklappe geöffnet oder entfernt wurde. Die Anzeigen können die nachfolgenden Zustände darstellen:
Die LED leuchtet ständig, wenn der zugehörige Bereich scharfgeschaltet wurde.
Die LED blinkt langsam, wenn eine Störungsbedingung erkannt wurde.

Die LED blinkt schnell, wenn ein Alarm auftritt.

Montage

Die Bedienteil-Abdeckung ist unten befestigt. Zum Öffnen fassen Sie die Abdeckung an den Seiten oder an der Oberseite an und ziehen Sie vorsichtig an der Abdeckung. Die Abdeckung kann vollständig entfernt werden, indem Sie einen der Stifte vorsichtig Gehäuse abheben und ziehen. Die Metallmontageplatte an der Rückseite wird von einer Sicherungsschraube gehalten.

ATS1115A-N

Advisor Advanced Bedienteil 2x16 Zeichen LCD mit integriertem Kartenleser

Technische Spezifikationen

General

User interface	2 x 16 Char LCD, Touch-Tasten
Product line	Advisor Advanced
Status LEDs	16
Integrated reader	Nahdistanz

System

Function keys	4
Supported card types	HiTag2
Addressing type	DIP Switches
Supported cable type	WCAT 52/54 oder äquivalent

Communication

Communication type	Verdrahtet
Reading distance	6 bis 10 cm

Inputs/Outputs

Inputs	1
Input type	Türfreigabe
Outputs	1
Output type	Open Collector, 50 mA Max

Electrical

Operating voltage	9 - 14 VDC
Current consumption	35 mA typisch 165 mA max.

Physical

Physical dimensions	92 x 165 x 25 mm
Colour	Weiß
Form factor	Vertikal
Cover	Cobertura Flip
Mounting type	Montagem em superfície

Environmental

Operating temperature	0° bis +50°C
Relative humidity	0 bis 95% nicht-kondensierend
Environment	Drinnen
IP rating	30

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Compliancy	CE, RoHS
Certification	VdS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.