ATS1197

ATS kortläsare med knappsats för utomhusbruk, med 2,5 m kabel. Hitag II.

ATS1197

ATS1197 är en av flera RAS-enheter (Remote Arming Stations) för anslutning till ATS-systemet. Knappsatser och kortläsare används för att hantera systemet i olika miljöer. ATS1197 används i första hand som manöverpanel i ATS-systemet, men kan även användas för konfigurering och passerkontroll. ATS1197 avger statusindikeringar från ATS-systemet både visuellt via LCD display och via ljudsignaler. ATS-systemet kan ansluta 16 RAS-enheter. Anslutningen sker på den lokala databussen.

Vädersäker

ATS1197 ansluts på ATS-databuss och konfigureras via manöverpanel. Elektroniken är helt kappslad i epoxy, vilket ger en vädersäker funktion som klarar temperaturer från –40 grader.

Funktioner

ATS1197 kan användas för att:
- Öppna en dörr med giltiga kort under bestämda tider
- Till-/frånkoppla ett eller flera områden

Kortläsaren har tre lysdioder som ger användaren den statusindikering som krävs för säker drift.



Detaljer

- Vädersäker konstruktion helt fylld med epoxy
- Läsare för alla miljöer
- Temperaturområde -40° till +50°C

ATS1197

ATS kortläsare med knappsats för utomhusbruk, med 2,5 m kabel. Hitag II.

Tekniska specifikationer

System

Supported card types	HiTag2
Addressing type	Direccionamiento de la Tarjeta, Direccionamiento del Teclado, Direccionamiento del Software

Technology

Reader type	Nærhed, Tarjeta Inteligente
Reader operating-transmitting frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Interface & connections

Interface	ATS RS-485
Connector type	Svinesvans

Inputs/outputs

Inputs	Solicitud de salida
Outputs	1 Colector abierto (50 mA)

Tamper type

Pry-off tamper	Yes

Operation

PIN keypad	Yes

Physical

Colour	Gris oscuro
Mounting Type	Montaje en Superficie

Environmental

Environment	Udendørs

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57